

STK 遠端桌面系統 — 傻瓜佈署手冊

(2026-06-10) 照步驟做就對。涵蓋三件事： RELAY_SERVER 新機佈署
STK_WEBScreen 橋接新機佈署 (同機 / 不同機) 客戶端 STK_AGENT 全新安裝。

!! 必讀鐵則 !!

1. RELAY 與橋接：一定放本機 C:\，install bat 一定從本機 C:\ 跑、一定「以系統管理員身分執行」。

原因：它們由 SYSTEM 排程顧著，SYSTEM 看不到網路磁碟 W:；提權後也看不到 W:。從 W:\ 跑會假 FAIL。

2. AGENT 相反：跑在網路 W:\、跑在「使用者登入的桌面」。

因為要抓桌面，不能做服務/SYSTEM (會黑畫面)。

3. 所有 .bat 都要 CRLF (已處理好，別用記事本另存成別的編碼)。

一、RELAY_SERVER 在新機器佈署

relay 是中繼伺服器 (埠 9530)，接收各站推流並轉發。放本機 C:\socket\relay。

步驟	操作	說明 / 注意
1	在新機建資料夾 @@C:\socket\relay	本機 C:，不要放 W: 網路磁碟
2	從來源複製這些檔到 C:\socket\relay： relay_server_A.exe、relay_server_B.exe install_relay.bat、watchdog_relay.bat、relay_agent.ini	來源：\\S001\stk\socket\relay (或 W:\socket\relay)
3	編輯 @@C:\socket\relay\relay_agent.ini	設： LOCAL_DIR=C:\socket\relay LISTEN_PORT=9530
4	在 C:\socket\relay\ 右鍵 install_relay.bat → 「以系統管理員身分執行」	★必從本機 C:\跑、★必管理員。它會開防火牆 9530、註冊 SYSTEM 排程、啟動 relay
5	看畫面出現兩個 [OK]	[OK] STK_Relay_Watchdog、[OK] STK_Relay_Server
6	路由器設定：把外部 9530 轉發到「這台的內網 IP」	★內網 IP 要固定 (DHCP 保留)，否則重開機後轉發失效

驗證 (系統管理員 cmd)：

```
schtasks /query /tn STK_Relay_Watchdog
```

```
schtasks /query /tn STK_Relay_Server
```

```
netstat -an | findstr :9530
```

三個都在 + 9530 LISTENING = relay 完成 (開機自啟 + 每5分自癒)。

二、STK_WEBScreen 橋接在新機器佈署

橋接（埠 8080）連 relay 收串流，對手機/瀏覽器發網頁。放本機 C:\socket\StkWebScreen。分兩種情境，差別只在 ini 的 relay_host。

【共同步驟】

步驟	操作	說明 / 注意
1	在新機建 @@C:\socket\StkWebScreen	本機 C:
2	複製這些檔進去：Stk_WebScreen.exe、install_webScreen.bat、watchdog_webScreen.bat、stk_webScreen.ini、cloudflared.exe、cf_config.yml、憑證.json、ffmpeg7.exe	來源：\\SERVER\StkWebScreen_portable（或 FTP 的 SOCKET/webScreen）
3	編輯 @@C:\socket\StkWebScreen\stk_webScreen.ini	web_port=8080；relay_host 依下方情境設
4	右鍵 install_webScreen.bat → 「以系統管理員身分執行」	★本機 C:\跑、★管理員。開防火牆 8080、註冊 SYSTEM 排程、啟動橋接+通道
5	移除舊的「啟動資料夾 → auto_start.bat 捷徑」（若有）	避免登入時又開一個，跟 SYSTEM 的撞 8080

【情境 A：橋接與 RELAY 同一台機器】

設定	值	說明
relay_host	127.0.0.1	同機直接走本機回環，最快最穩
relay_host_alt	（留空）	—
relay_port	9530	—

【情境 B：橋接與 RELAY 不同台機器】

設定	值	說明
relay_host	relay 那台的位址 （例 asiaware.tplinkdns.com 或 relay 內網 IP）	橋接要連到 relay 機器
relay_host_alt	（可填 relay 內網 IP 當備援）	主機名連不到時試這個
relay_port	9530	relay 那台的 9530 要對橋接這台開放/可連

驗證：schtasks /query /tn STK_WebScreen_Boot 與 STK_WebScreen_Watchdog 都在；netstat -an | findstr :8080 有 LISTENING；瀏覽器開 <https://remote.asiaware-stk.com> 可登入。

三、客戶端全新安裝 STK_AGENT

!! 必讀鐵則 !!

AGENT 跟 relay/橋接相反：跑在網路 W:\S00X、跑在使用者登入的桌面（不是服務）。
因為要抓客戶桌面畫面，做成服務/SYSTEM
會是黑畫面。所以用「啟動資料夾捷徑」在使用者 session 自啟。

步驟	操作	說明 / 注意
1	確認客戶機已對應好網路磁碟 W: (=\\S001\stk)，且 W:\socket\agent 有檔	agent 從這裡安裝/執行
2	在客戶機開 W:\socket\agent\ → 右鍵 install_agent.bat → 「以系統管理員身分執行」	★必管理員，它才會跳出問答；無人值 守/遠端批次才改用 install_agent_silent.bat
3	依提示輸入三個值（直接 Enter 用方括號內預設）： • Station Name=站台代號 S001/S002/Serve r（★不是電腦名、不是工作區；通常等於 STK Path 的 S00X） • STK Path=該站資料夾，如 W:\S005 • KMSN=客戶金鑰（同一客戶各站相同）	Station Name 是 relay 註冊用的站 台代號（KMSN:S00X）。填錯成電腦名 會讓系統認錯站。
4	它自動做：複製 Stk_Agent A/B + pusher.exe + ffmpeg.exe + ffmpeg7.exe、寫 stk_agent. ini、開防火牆、建「啟動資料夾捷徑」（使用 者 session 自啟）、立即啟動	一次到位
5	若 exe 被 Windows 封鎖擋住 → 跑 W:\socket\agent\unblock_all.bat（管理員）	解除「無法驗證建立者」

驗證：工作管理員看到 Stk_Agent_A.exe 且其 SessionId 與 explorer.exe
相同（使用者 session, 不是 0）；從遠端網頁能看到這台畫面。

小提醒：32 位元的客戶機, pusher 會自動改用 gdigrab + 32-bit
ffmpeg（不用手動設定, 不會再黑畫面）。

附錄：常見錯誤 & 速查

症狀	原因	解法
install_relay/webscreen 出現假 [FAIL]	從 W: 網路磁碟跑 + 提權後看不到 W:	改從本機 C:\跑, 且「以系統管理 員身分執行」
relay 重開機沒自己起來	排程沒裝, 或 relay 放在 W:(SYSTEM 看不到)	relay 放本機 C:, 跑 install_relay.bat 裝 SYSTEM 排程
手機看 agent 是黑畫面	agent 跑在 Session 0(服務/SYSTEM)	agent 要在使用者 session, 用啟 動資料夾捷徑, 別做服務

症狀	原因	解法
手機連得上但沒影像	客戶機缺 pusher.exe / ffmpeg.exe	補檔或重跑 install_agent.bat
bat 跑起來怪怪的/一閃就過	bat 變成 LF 或被改了編碼	用原本的 CRLF 版, 別用記事本另存

三句話記住整套：

- RELAY / 橋接 → 本機 C:\socket\、SYSTEM 排程(install bat 管理員從本機跑)、開機自啟+自癒。
- AGENT → 網路 W:\S00X、使用者 session 自啟(啟動資料夾)、抓得到桌面。
- 更新：客戶用 stk_updater；SERVER 用 server_updater(更新 relay+橋接, 5 分內 watchdog 自動換版)。